Détecteur

Smart lighting

Fiche technique



Avantages

- Fonctionne avec Infinite® IoT Lighting
- Installation facile
- Sensibilité à la lumière, minuterie, intensité des fréquences et portée de détection réglables
- Communication sans fil par Bluetooth® Low Energy (BLE)

SENSOR

Applications

- Couloir
- Escalier
- Bureau
- Salle de bain

Ceotis Eclairage - 60 Av Clément Ader, 59118 Wambrechies
T. +33 (0) 1 43 87 52 04 - contact@ceotis.fr
© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Données susceptibles d'être modifiées

Détecteur

Smart lighting

Fiche technique

Informations techniques

	N° d'article	Description	Cycles de commutation	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
SENSOR	711401	Sensor-Motion-Daylight-220-240V-SMART	100000	70-80	90	85	0,141


Données électriques


N° d'article	Puissance (W)	Puissance en mode veille (W)	Alimentation primaire (V)	Fréquence (Hz)	Courant d'entrée (mA)	Facteur de puissance
711401	N/A	0.50	120-277	50/60	N/A	N/A


Caractéristiques

Montage	Encastré
Driver	Intégré
IP	IP20
Durée de vie	N/A
Température de fonctionnement	-25 à 50°C
Garantie	5 ans
Matériau	PC
Certification	CE

Portée de détection







© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®

Détecteur

Smart lighting

Informations logistiques

N° d'article	Unités / colisage	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Poids du carton d'emballage (kg)
711401	30	500	215	310	5.92



© Copyright 2020. All rights reserved by MEGAMAN®